

PC-styrt skyting

1. Start anlegget som beskrevet i plansjen **Oppstart standplass**
Når punkt 1-5 er gjennomført, er det klart for å sette seg ved PC.
2. Start programmet **Orion** på PC
3. Vent til vinduet **Systemsjekk** dukker opp.
 - a. Sjekk at monitor 1-9 er markert grønn
 - b. Sjekk at skiveelektronikk 1-8 er markert grønn
 - c. Trykk **OK**.
4. Nå er det klart for å legge til stevneinfo.
 - a. Trykk på **Fil**, og velg **Åpne stevne**. Ett nytt vindu (**Stevne**) dukker opp.
 - b. Trykk på **Ny**, og et nytt vindu (**Endre stevne**) dukker opp.
 - c. Legg inn navn på stevne, f.eks trening, veteranskyting e.l.
Skriv gjerne inn dato bak stevnenavn også, selv om dato står i feltet til høyre.
 - d. Trykk **OK**.
 - e. Stevnet du nettopp la til står nå i vinduet (**Stevne**). Sørg for at dette stevnet er valgt, og trykk **OK** igjen.
 - f. Vinduet **Skyteprogram** dukker opp. Velg ønsket skyteprogram (DFS – 25 skudd 15m(nytt) eller DFS – 35 skudd 15m(nytt) og trykk **OK**
 - g. Velg lag og trykk **OK**
5. Programmet er klart for å kjøre stevne. For å legge inn navn på skyttere, dobbeltklikk i kolonnen navn på den skiven du ønsker å legge inn skytter. Et vindu dukker opp. Skriv inn navn, klasse og skytterlag. Trykk **OK**. Fortsett til det er lagt inn skyttere på alle skiver som skal brukes i dette laget.
6. Nå er det klart for å starte skytinga. All videre kjøring av program gjøres ved å klikke på knappen det står **START** på oppe til høyre i skjermbildet. Etter ferdigskutt serie, endrer denne knappen navn til f.eks. STOPP, ANVIS, NESTE SERIE.

7. Når alle serier er ferdigskutt, våpen visittert og skivene anvist, endrer knappen navn til REGISTRER. Trykk på **REGISTRER**, og skytekort og resultatlister skrives ut automatisk.
8. Når stevnet er over, er det bare å avslutte programmet på PC ved å trykke på **Fil – Avslutt**
9. Det dukker opp spørsmål om du vil avslutte programmet.
Trykk **JA**.
Neste spørsmål: Skal monitorene settes i treningsmodus?
Trykk **JA** om det skal skytes videre i treningsmodus. Hvis anlegget skal slås av, trykk gjerne **NEI**.

Til slutt er det bare å slå av elektronikken ved å følge **pkt. 6** i plansjen **Oppstart standplass**